

Qoltec[®]



NÁVOD NA POUŽITIE

Napájací adaptér CEE 32A 5P 400V na
SCHUKO 230V

Kód produktu: 52439

Model: 52439

Úvod

Ďakujeme vám za zakúpenie napájacieho adaptéra Qoltec CEE 32A pre SCHUKO 230V. Produkt je navrhnutý ako technické zníženie, ktoré umožňuje bezpečné napájanie jednofázových 230V zariadení z priemyselnej trojfázovej zásuvky CEE 32A 400V.

Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte tieto pokyny. Nedodržanie odporúčaní môže viesť k poškodeniu zariadení alebo elektrickej inštalácie alebo ohroziť zdravie a život.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o elektrickej inštalácii, odporúčame vám poradiť sa s kvalifikovaným elektrikárom.

O produkte

Adaptér umožňuje pripojenie zariadení vybavených zástrčkou SCHUKO 230 V k priemyselnej zásuvke CEE 32 A 3P+N+E (400 V, 6 h).

- Používa jednu fázu (L), neutrálny vodič (N) a ochranný vodič (PE)
- poskytuje výstupné napätie 230 V AC,
- neprevádza napätie 400 V na trojfázové napätie 400 V,
- nezvyšuje výkon inštalácie.

POZNÁMKA: Maximálne prípustné výstupné zaťaženie je 16 A (3,5 kW).

Adaptér je určený výlučne na:

- napájanie jednofázových 230 V zariadení,
- mobilné nabíjačky elektrických vozidiel 230 V (jednofázové),
- elektrické náradie,
- dielenské a servisné zariadenia,
- dočasné inštalácie.

Produkt nie je určený na:

- napájanie trojfázových zariadení 400 V,
- prevádzku so zaťažením presahujúcim 16 A,
- aplikácie vyžadujúce trvalú elektrickú inštaláciu.

Podrobné pokyny pre bezpečné používanie

1. Neprekračujte maximálny prúd 16 A (3,5 kW).
2. Nepoužívajte adaptér so zariadeniami nastavenými na 32 A.

3. Nepoužívajte pre trojfázové zariadenia.
4. Nepoužívajte adaptér v prostredí s vysokou vlhkosťou bez adekvátnej ochrany inštalácie.
5. Nenechávajte kábel stočený počas prevádzky pod zaťažením.
6. Vyhnite sa mechanickému namáhaniu kábla.
7. Nemodifikujte konštrukciu adaptéra.
8. Adaptér nemení parametre elektrickej inštalácie – iba znižuje typ konektora.

Upozornenia pred nesprávnym používaním

Nesprávne použitie môže mať za následok:

- prehriatiu kábla 3x2,5 mm²,
- roztaveniu komponentov zásuvky,
- poškodeniu pripojených zariadení,
- skratu inštalácie,
- nebezpečenstvu požiaru,
- úraz elektrickým prúdom.

VAROVANIE: Pripojenie zariadení s prúdom presahujúcim 16 A predstavuje nesprávne použitie výrobku.

VAROVANIE TÝKAJÚCE SA DETÍ

Tento produkt nie je hračka.

Adaptér uchovávajte mimo dosahu detí.

Neumožnite osobám bez príslušných technických znalostí manipulovať so zástrčkami alebo pripájať zariadenia.

Správne pripojenie

1. Uistite sa, že zásuvka CEE 32A 3P+N+E (400 V) je v dobrom prevádzkovom stave a chránená ističom proti nadprúdu a zvyškovému prúdu.
2. Skontrolujte technický stav adaptéra – či nie je poškodený kábel, izolácia alebo konektory.
3. Zasuňte zástrčku CEE 32A do zásuvky a uistite sa, že je pripojenie stabilné.
4. Pripojte zariadenie 230 V do zásuvky SCHUKO.

5. V prípade mobilnej nabíjačky elektrických vozidiel nastavte maximálny nabíjací prúd na 16 A.
6. Nezapájajte zariadenie pri zaťažení presahujúcom povolené parametre.

Údržba

1. Pravidelne kontrolujte stav kábla a konektorov.
2. Ak sú poškodené izolačné alebo zástrčkové komponenty, prestaňte zariadenie používať.
3. Čistite suchou, mäkkou handričkou.
4. Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
5. Adaptér nerozoberajte sami.

Likvidácia

1. Použitý výrobok nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
2. Adaptér je potrebné odnieť do zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení v súlade s miestnymi predpismi.
3. Správna likvidácia pomáha chrániť životné prostredie a ľudské zdravie.

Záruka

1. Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka odo dňa zakúpenia.
2. Záruka sa vzťahuje na materiálové a výrobné vady zistené pri bežnom používaní v súlade s určeným účelom a týmito pokynmi.
3. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené:
 - prekročenia povoleného zaťaženia 16 A (3,5 kW),
 - nesprávneho pripojenia,
 - použitia v rozpore s určeným účelom,
 - mechanického poškodenia,
 - zasahovanie do konštrukcie výrobku,
 - použitie v podmienkach, ktoré nie sú v súlade s technickými špecifikáciami.

4. Podkladom pre posúdenie reklamácie je doklad o kúpe.
5. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať a kontaktujte predajcu.