

# STABILIZÁTOR SIEŤOVÉHO NAPÄTIA AVR PRO 10000 (10000VA) 3% 3F

**AVR PRO 10000VA 3%3F:**  
**INDEX: 5AVX3F0100**  
**EAN: 5904100450572**

Trojfázový stabilizátor sieťového napätia **AVR PRO 10000VA 3% 3F** kombinuje funkcie 2 zariadení: reguláciu a riadenie prepäťovej ochrany. Hlavnou funkciou je automatická regulácia napätia dodávaného na vstup stabilizátora. Zariadenie zlepšuje parametre napätia z miestnej siete alebo z generátora, tiež potláča rušenie vnášané do elektrickej siete.

Séria AVR PRO sa vyznačuje oveľa vyššou účinnosťou stabilizácie (približne 3%) ako štandardné modely AVR a odporúča sa pre systémy, kde je obzvlášť dôležité udržať napätie čo najbližšie k 230V AC. Stabilizátor pracuje v trojfázovom režime.

## S akými zariadeniami pracuje AVR PRO 10000VA 3% 3F?

- Počítačové zostavy, servery, smerovače, modemy, sieťové komponenty
- Audio zariadenia, napr. audio zosilňovače a mixážne pulty, reproduktory, hudobné zariadenia, televízory, stereá, CD-DVD prehrávače, prijímače atď.

### Technické parametre:

MODEL	AVR PRO 10000VA 3% 3F
Napájanie	10000V
Rozsah vstupného napätia	225-450 VAC
Rozsah vstupného napätia v režime fázy 1	130V - 260V
Vstupná frekvencia	50 Hz
Minimálne štartovacie napätie	225 V ± 5 V
Rozsah výstupného napätia	400V
Fázy	1fáza/3fázy
Presnosť výstupu	3%
Čas oneskorenia	6s
Zabezpečenie	Preťaženie, prepätie, prepätie, teplota, skrat
Rozmery/hmotnosť	545x230x397mm/30kg
Rozmery/hmotnosť obalu jednotka	640x325x560mm/40kg
Rozmery/hmotnosť obalu kolektívne	640x325x560mm/40kg



AVR PRO 10000VA 3% 3F



AVR PRO 10000VA 3% 3F



AVR PRO 10000VA 3% 3F