

STABILIZÁTOR SIEŤOVÉHO NAPÄTIA AVR PRO 25000 (25000VA) 3% 3F

Trojfázový stabilizátor sieťového napätia **AVR PRO 25000VA 3 % 3F** kombinuje funkcie 2 zariadení: reguláciu a riadenie prepäťovej ochrany. Hlavnou funkciou je automatická regulácia napätia dodávaného na vstup stabilizátora. Zariadenie zlepšuje parametre napätia z miestnej siete alebo z generátora. tiež potláča rušenie vnášané do elektrickej siete.

Séria AVR PRO sa vyznačuje oveľa vyššou účinnosťou stabilizácie (približne 3 %) ako štandardné modely AVR a odporúča sa pre systémy, kde je obzvlášť dôležité udržať napätie čo najbližšie k 230 V AC. Stabilizátor pracuje v trojfázovom režime.

S akými zariadeniami pracuje AVR PRO 25000VA 3% 3F?

- Počítačové zostavy, servery, smerovače, modemy, sieťové komponenty
- RTV zariadenia, napr. audio zosilňovače a mixéry, reproduktory, hudobné zariadenia, televízory, stereá, CD-DVD prehrávače, prijímače atď.

Technické parametre:

MODEL	AVR PRO 25000VA 3% 3F
Napájanie	25000V
Rozsah vstupného napätia	225-450 VAC
Rozsah vstupného napätia v režime fázy 1	130V - 260V
Vstupná frekvencia	50 Hz
Minimálne štartovacie napätie	225 V ± 5 V
Rozsah výstupného napätia	400V
Fázy	1fáza/3fázy
Presnosť výstupu	3%
Čas oneskorenia	6s
Zabezpečenie	Preťaženie, prepätie, prehriatie, skrat
Rozmery/hmotnosť	545x230x430mm/43kg
Rozmery/hmotnosť obalu jednotka	640x360x600mm/50kg
Rozmery/hmotnosť obalu kolektívne	640x360x600mm/50kg

AVR PRO 25000VA 3%3F:
INDEX: 5AVX3F0250
EAN: 5904100451449



AVR PRO 25000VA 3% 3F



AVR PRO 25000VA 3% 3F



AVR PRO 25000VA 3% 3F